



ベース取外し時 裏面

部番	名称	仕様	個数
1	ケース	ABS樹脂(UL94V-0)	1
2	発光部	透明レンズ(UL94V-2)	1
3	シャローベース	ABS樹脂(UL94V-0)	1
4	切替スイッチ	-	1
5	ラベル	-	1
6	中継端子	ばね用りん青銅	4
7	シルク印刷	-	-
8	日本消防検定協会証票	-	1

仕様	
定格電圧	DC24V(完全直流電源のみ有効)
定格時標準動作電流	C-3-15 設定: 67mA(1Hz)/37mA(0.5Hz) C-3-4.7 設定: 29mA(1Hz)/20mA(0.5Hz)
最大消費電流	C-3-15 設定: 142mA(1Hz)/68mA(0.5Hz) C-3-4.7 設定: 71mA(1Hz)/54mA(0.5Hz)
発光周期	1Hz / 0.5Hz
光度(正面)	C-3-15 設定: 20cd以上
光度(正面)	C-3-4.7 設定: 3.6cd以上
配光特性	EN54-23 準拠
質量	約200g
型式番号	品評光第29~1号

PROJECTION METHOD 投影法	THIRD ANGLE PROJECTION METHOD 第三角法	SCALE 尺度	1:2
MATERIAL 材質	*	FINISH 処理	*
DESCRIPTION 名称/型名	光警報装置 / FB210JC		
DWG. NO.	1	2	3
管理コード	FB210JC-C0001 -		


**SAXA Precision, Inc.**