



ベース取外し時 裏面

仕様書

部番	名称	仕様	個数
1	ケース	ABS樹脂(UL94V-0)	1
2	発光部	透明レンズ(UL94V-2)	1
3	シャローベース	ABS樹脂(UL94V-0)	1
4	切替スイッチ	-	1
5	ラベル	-	1
6	中継端子	ばね用りん青銅	4
7	シルク印刷	-	-
8	日本消防検定協会証票	-	1

仕様	
定格電圧	DC24V(完全直流電源のみ有効)
定格時標準動作電流	C-3-15 設定: 67mA(1Hz)/37mA(0.5Hz) C-3-4.7 設定: 29mA(1Hz)/20mA(0.5Hz)
最大消費電流	C-3-15 設定
	C-3-4.7 設定
発光周期	1Hz / 0.5Hz
光度(正面)	C-3-15 設定: 20cd以上
光度(正面)	C-3-4.7 設定: 3.6cd以上
配光特性	EN54-23 準拠
質量	約200g
型式番号	品評光第29~1号

PROJECTION METHOD	THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	SCALE	1:2
投影法	第三角法	尺度	
MATERIAL		FINISH	*
材質	*	処理	*
DESCRIPTION	名称/型名 光警報装置 / FB210JC		
DWG. NO.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
管理コード	FB210JC-C0001 A		



SAXA Techno, Inc.